

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: umt@nt-rt.ru || www.electromash.nt-rt.ru

Трансформаторы для питания систем возбуждения

Трансформаторы для преобразователей по мостовой 6-фазной схеме выпрямления без ПБВ в защитном кожухе, климатического исполнения У, УХЛ, Т категории размещения 3 и 4.

Трансформаторы однофазные для преобразователей по мостовой 6-фазной схеме выпрямления без ПБВ в защитном кожухе, климатического исполнения У, УХЛ категории размещения 3 и 4.

Параметры

№	Тип трансформатора	Выпрямленный ток, А	Выпрямленное напряжение, В	Номинальная мощность сетевой обмотки, кВА	Номинальное напряжение сетевой обмотки, В
Для систем возбуждения двигателей					
Трёхфазные					
1	ТСЗП-50/0,7 В	450	60	39	0,38
		330	93	37	
		400	100	42	
		154	260	50	
2	ТСЗП-80/0,7 В	142	460	80	0,38
		200	230	58	
		630	100	76	
		400	150	63	
3	ТСЗП-125/0,7 В	630	150	118	0,38
		400	230	114	
		200	460	115	
Однофазные					
4	ОСЗП-133/24 В	460	630	113	24,0
5	ОСЗП-3333/20 В	4400	1680	2814	15,75
Для питания тиристорных преобразователей систем параллельного самовозбуждения турбо- и гидрогенераторов					
6	ТСЗП-160/10 В	250	460	145	6,3; 10,5
		320	345	140	
			300	117	
		370	230	100	
		400	150	117	
7	ТСЗП-250/10 В	800	230	232	6,3; 10,5
		500	345	219	
		400	460	232	
		320	600	233	
		630	300	230	
8	ТСЗП-400/10 В	1250	230	360	6,3; 10,5
		800	345	351	
		630	466	364	
			560	403	
		400	825		
		650	500	390	
9	ТСЗП-400/15 В	735	345	296	13,2
10	ТСЗП-630/10 В	630	825	635	6,3; 10,5
		800	660	645	
		1000	460	580	
		630		365	
		1065		618	
		1250	345	554	
		1350	337	555	

11	ТСЗП-800/10 В	1200	464	680	10,5
12	ТСЗП-1000/15 В	1000	825	1007	6,3; 10,5
		1250	660		
			600	894	
		1400	560	973	
		1447	517	880	
		1600	460	938	
		1310		770	
		1600	380	746	11,0
		630	1050	806	13,8; 15,75
		800	825	805	
		1400	460	820	
		1250		733	
		1500	420	820	
		13	ТСЗП-1600/15 В		
1500	770			1362	
2000	660			1609	
	560			1361	
1890	460			1093	13,8; 15,75
1000	1050			1276	
1400	825			1412	
1800	660			1451	
1830	565			1252	
2000	560			1361	
1510	880	1600			
14	ТСЗП-2000/15 В	2000	805	1895	15,75
		2040	810	2000	10,5
		2000	735	1782	
			679	1839	
15	ТСЗП-2500/15 В	1800	1050	2294	6,3; 10,5
		2500	825	2516	
		2000	750	1803	
		2800	460	1620	
		1800	1050	2294	13,8; 15,75
16	ТСЗП-2500/15 В	2000	900	2219	13,8; 15,75
		1800	900	2000	
		2240	825	2343	
		2800	660	2219	
		2000	900		
17	ТСЗП-2500/20 В	2160			2382
		2100	1000	2555	15,75
18	ТСЗП-4000/20 В	2500	1050	3187	6,3; 10,5
		2800	1050	3593	13,8; 15,75
		3200	825	3222	
		2000	1300	3348	15,75
		3200	600	2280	
		5300		3551	
		3000	930	3413	
		2240	1200	3312	
		2800	900	3090	

19	ТСЗП-6300/20 В	4000	825	4100	6,3
			1050	5082	
			1200	5940	15,75
			825	4100	20,0
			1200	5940	
		4000/3200	600/1450	5658	15,75
		5700/4000	460/1050	5100	20,0

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93